

AN6360, AN6360S

VTR カラーACC回路/VTR Color ACC Circuits

■ 概要

AN6360, AN6360Sは、VTRカラーACC用半導体集積回路で、AN6361N, AN6362, AN6362Sとの組み合わせで、カラー処理回路を構成します。

■ 特徴

- AN6360, AN6360Sは、次の機能を有する

ACC回路

平衡変調器

バースト6dB up/down回路

再生増幅回路

- 電源電圧9Vおよび12V使用可能

■ Features

- The functions consist of :



ACC circuit

Balanced modulator


Burst 6dB up/down circuit

Play back amplifier

- Supply voltage either 9V or 12V



■ ブロック図/Block Diagram



■ 端子名 / Pin ()内はAN6360SのPin No. / () shows the Pin No. of AN6360S

Pin No.	端子名	Pin Name	Pin No.	端子名	Pin Name
1(1)	ACC Rec. 入力	ACC Rec. Input	9(11)	P.B. アンプ出力 R/P.B. 切換え	P.B. Amp. Output R/P.B. Select
2(2)	バースト検出	Burst Detect	10(12)	P.B. アンプ入力	P.B. Amp. Input
3(4)	バースト出力	Burst Output	11(13)	記録電流切換え	Rec. Current Select
4(5)	バーストゲートパルス入力	Burst Gate Pulse Input	12(15)	B.M. 出力	B.M. Output
5(6)	クロマ検出バースト 6 dB up/down 切換え	Chroma Select Burst 6 dB up/down Select	13(16)	電源電圧	V _{CC}
6(7)	出力アンプ P.B. クロマ入力	Output Amp P.B. Chroma Input	14(17)	キャリア入力	Carrier Input
7(8)	クロマ出力	Chroma Output	15(18)	アース	GND
8(10)	出力 Amp. Rec. クロマ Input C/B/W 切換え	Output Amp. Rec. Chroma Input C/B/W Select	16(19)	シグナル入力	Signal Input
			17(20)	ACC 出力	ACC Output
			18(22)	ACC P.B. 入力	ACC P.B. Input

AN6360はPin No. ③、⑨、⑭、⑰はNC/In case of AN6460S, Pin No. ③、⑨、⑭、⑰ are NC

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (T_a = 25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
電源電圧	V _{CC}	14.4	V
許容損失 (T _a = 70°C)	P _D	550 270*	mW
動作周囲温度	T _{opr}	-20 ~ +70	°C
保存温度	T _{stg}	-40 ~ +150 -40 ~ +125	°C


*パッケージ能力を示す

■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (V_{CC} = 12V, T_a = 25°C ± 2°C)


Item	Symbol	Test Circuit	Condition	min.	typ.	max.	Unit
回路電流	AN6360 I _{I3} AN6360S I _{I6}	1		20		40	mA
Rec. AGC 出力振幅 (バースト AGC)	AN6360 V _{I7-1} AN6360S V _{I20-1}	2	v _I Chroma, 0.2V _{P-P}	0.3		0.65	V _{P-P}
Rec. AGC 御御感度 (バースト AGC)	AN6360 Δv _{I7-1} AN6360S Δv _{I20-1}	2	+6dB ~ -15dB			3.5	dB
Rec. AGC 制御感度 (クロマ AGC)	AN6360 ΔV _{I7-2} AN6360S ΔV _{I20-2}	2	CY Signal	2		5	dB
Rec./P.B. クロストーク	AN6360 CT _{I7} AN6360S CT _{I20}	3	v _I = 3.58MHz, 0.1V _{P-P}			-40	dB
Rec. バーストゲート利得	AN6360 G _{V16-3} AN6360S G _{V19-4}	4	v _{I6} Chroma Signal, 0.4V _{P-P}	12.9		16.1	dB
P.B. バーストゲート利得	AN6360 G _{V6-3} AN6360S G _{V7-4}	4	v _{I6} Chroma Signal, 0.2V _{P-P}	18.4		21.6	dB
B.M. 出力振幅	AN6360 v _{O12} AN6360S v _{O15}	5		1		1.5	V _{P-P}
B.M. キャリアリーク	AN6360 CL _{I12} AN6360S CL _{I15}	5				-40	dB
バーストエンファシス量	G(Emph)	5		5		7	dB
バーストディエンファシス量	G(D-Emph)	5		-7		-5	dB
P.B. アンプ利得	AN6360 G _{V10-9} AN6360S G _{V12-11}	6	v _{I10} 0.2V _{P-P}	16		20	dB
Rec. 出力アンプ利得(1)	AN6360 G _{V8-1} AN6360S G _{V10-1}	7	SP mode	12		15	dB
Rec. 出力アンプ利得(2)	AN6360 G _{V8-2} AN6360S G _{V10-2}	7	LP mode	0.5		2.5	dB
P.B. 出力アンプ利得	AN6360 G _{V6-7} AN6360S G _{V7-8}	7		7		10	dB
白黒 / カラークロストーク	AN6360 CT _{I7} AN6360S CT _{I8}	8				-40	dB
Rec./P.B. 切換え感度	AN6360 S ₉ AN6360S S ₁₁	3	P.B. → Rec.	9			V
Rec. 出力アンプ LP/SP 切換え感度	AN6360 S ₁₁ AN6360S S ₁₃	7	SP → LP	9			V
白黒 / カラー切換え感度	AN6360 S ₈ AN6360S S ₁₀	8	Color → 白黒			1.5	V

注) 動作電源電圧範囲 V_{CC(oper)} = 8.5 ~ 13 V

● AN6360 (I₁₃)




● AN6360 (V_{17-1} , Δv_{17-1} , ΔV_{17-2})




- ・ V_{17-1} : SW-ON
カラーバー信号 $0.2V_{P-P}$
- ・ ΔV_{17-1} : SW-ON
カラーバー信号 +6dB、-15dB の出力差
- ・ ΔV_{17-2} : SW-OFF
CY 信号 $0.2V_{P-P}$ 、CY 部 $0.2V_{P-P}$ と 0 のときのバースト出力差

● AN6360 (CT₁₇, S₉)




- ・CT₁₇: Pin ⑨ V_{CC} とオープンするときの Pin ⑰ 出力差
- ・S₉: Pin ⑰ 出力が正常に出るときの Pin ⑨ 電圧


● AN6360 (G_{V16-3}, G_{V6-3})



- ・ G₁₆₋₃ : 入力 Pin ⑬ SW-ON
- ・ G₆₋₃ : 入力 Pin ⑥ SW-OFF




● AN6360S (V_{20-1} , Δv_{20-1} , ΔV_{20-2})




- ・ V_{20-1} : SW-ON
カラーバー信号 $0.2V_{P-P}$
- ・ ΔV_{20-1} : SW-ON
カラーバー信号 +6dB, -15dB の出力差
- ・ ΔV_{20-2} : SW-OFF
CY 信号 $0.2V_{P-P}$, CY 部 $0.2V_{P-P}$ と 0 のときのバースト出力差

● AN6360S (CT₂₀, S₁₁)



- ・CT₂₀: Pin ⑪ V_{CC} とオープンするときの Pin ⑳ 出力差
- ・S₁₁: Pin ㉑ 出力が正常に出るときの Pin ⑪ 電圧


● AN6360S (G_{V19-4}, G_{V7-4})



- ・ G_{V19-4} : 入力 Pin ①⁹, SW-ON
- ・ G_{V7-4} : 入力 Pin ⑦⁷, SW-OFF

Test Circuit 5


- AN6360 (v_{O12} , CL_{12} , $G_{(Emph)}$, $G_{(D-Emph)}$)



- V_{12} , L_{fC12} : SW-OFF
- $G_{(Emph)}$: SWB-ON, SWA の ON と OFF の差
- $G_{(D-Emph)}$: SWB-OFF, SWA の ON と OFF の差


Test Circuit 6

- AN6360 (G_{V10-9})




Test Circuit 7

- AN6360 (G_{V8-1} , G_{V8-2} , G_{V6-7} , S_{11})




- G_{V8-1} : SW-ON, Pin ⑪ 0V, V_I ⑧ $f=630kHz$, $0.3V_{P-P}$
- G_{V8-2} : SW-ON, Pin ⑪ V_{CC} , V_I ⑧ $f=630kHz$, $0.3V_{P-P}$, G_{8-1} との比で求める
- G_{V6-7} : SW-OFF, V_I ⑥ $f=3.58MHz$, $0.3V_{P-P}$
- S_{11} : SW-ON, V_I ⑧ $f=630kHz$, $0.3V_{P-P}$, Pin ⑪ 電圧を 0V より上げていき Pin ⑦ 出力が約 1.5dB up するときの電圧

- AN6360S (v_{O15} , CL_{15} , $G_{(Emph)}$, $G_{(D-Emph)}$)




- V_{15} , CL_{15} : SW-OFF
- $G_{(Emph)}$: SWB ON, SWA の ON と OFF の差
- $G_{(D-Emph)}$: SWB OFF, SWA の ON と OFF の差

- AN6360S (G_{V12-11})



- AN6360S (G_{V10-1} , G_{V10-2} , G_{V7-8} , S_{13})



- G_{V10-1} : SW-ON Pin ⑬ 0V, V_I ⑩ $f=630kHz$, $0.3V_{P-P}$
- G_{V10-2} : SW-ON Pin ⑬ V_{CC} , V_I ⑩ $f=630kHz$, $0.3V_{P-P}$, G_{V10-1} との比で求める
- G_{V7-8} : SW-OFF V_I ⑦ $f=3.58MHz$, $0.3V_{P-P}$
- S_{13} : SW-ON, V_I ⑩ $f=630kHz$, $0.3V_{P-P}$, Pin ⑬ 電圧を 0V より上げていき Pin ⑧ 出力が約 1.5dB up するときの電圧

